

1. Настройте номера для быстрого набора в веб-интерфейсе (Клавиши 0-9).
2. Длинное нажатие соответствующей клавиши запустит процесс набора номера.

Телефонная книга

1. Добавьте контакты быстрого набора через веб-страницу.

Предупреждение: Любые изменения или модификации данного устройства не одобрены стороной, ответственной за гарантийную поддержку устройства и могут лишить пользователя возможности использования оборудования.

Предупреждение о безопасном использовании:

- Используйте оригинальные или сертифицированные кабели и адаптеры питания.
- Не подвергайте воздействию жидкостей
- Не разбирайте устройство
- Избегайте падения
- Избегайте экстремальных температур
- Не используйте изделие на открытом воздухе во время грозы.
- Не используйте коррозионно-активные чистящие средства/масло для очистки.



H2U

Краткая инструкция

Состав упаковки



Трубка



База



Краткая инструкция



Витой шнур

- PoE питание: 48В
- Допустимая температура: Макс 45°C

Функции клавиш



Клавиша удержания или возобновления вызова



Клавиша вкл./выкл. громкой связи



Клавиша выкл. микрофона
Красный LED индикатор
В ожидании: вкл/выкл
бесшумный режим
В разговоре:
Вкл./выкл. микрофон



Клавиши +/- громкость
В ожидании или при звонке:
Повысить/Снизить уровень громкости звонка
В разговоре: Повысить или снизить
громкость трубки или громкой связи



Индикатор сообщений,
с двухцветным LED



Клавиша повтора, набор
последнего номера



DSS клавиша, может быть
настроена как клавиша
функции, открытия двери,
быстрого набора и т.д.

Установка устройства

Следуйте инструкции и установите телефон
как на картинке ниже:

• На стене (на саморезы и дюбель-гвозди)


① Просверлите 2 отверстия в стене вертикально.
Расстояние между двумя отверстиями равно
136,2 или 161,2 мм; рекомендуемая высота при
подвешивании на стену: 120см-150см.

② Вбейте дюбель и вкрутите саморез

Прим.: Рекомендуем оставить 5 мм между
стенной и шляпкой самореза для удобной
установки телефона.

③ Подключите кабель Ethernet, витой шнур и
питание.


④ Поместите отверстия базы на шляпки
саморезов, и оттяните трубку вниз для фиксации.



• Подключение устройства

Подключите адаптер питания, сеть и трубку в
соответствующие порты, как указано на картинке.

- ① Порт питания: подключение сетевого адаптера.
- ② Сетевой порт: подключение кабеля ЛВС.
- ③ Порт трубки: подключение трубки.



Адаптер 5В



Трубка

Конфигурация

Конфигурация через Веб-интерфейс

1. Получить IP: длинное нажатие клавиши **#**, и IP телефон произнесет текущий IP адрес.
2. Вход: Введите IP адрес в браузере.
Ваш ПК и телефон должны находиться в одном сегменте сети. Логин и пароль по умолчанию 'admin'.
3. Настройка: Укажите сеть / Аккаунт и заполните
необходима параметры.
4. Сохраните конфигурацию.

Совершение вызова

1. **Прямой набор:** Поднимите трубку, введите номер
телефона и нажмите клавишу **#**.
2. **Громкая связь:** Введите номер, нажмите клавишу **#**
и нажмите клавишу **[Speaker Icon]**.

Прием вызова

1. **Через трубку:** Поднимите трубку с базы.
2. **Через громкую связь:** поднимите трубку и нажмите
клавишу **[Speaker Icon]**.

Повтор

1. Нажмите клавишу **[Repeat Icon]** для повторного набора номера.

Выкл. микрофона

1. Нажмите **[Microphone Off Icon]** для выключения микрофона в разговоре.
2. Нажмите **[Microphone On Icon]** снова для включения микрофона.

Постановка на удержание

1. Нажмите клавишу **[Hold Icon]** и вызов будет поставлен
на удержание
2. Для возврата к вызову нажмите клавишу **[Hold Icon]**.