

Fanvil GA10 SIP ATA шлюз

Fanvil GA10 — это простой в использовании шлюз ATA с одним портом FXS, он поддерживает HD-звук, 2 учетные записи SIP, расширенные функции VoIP, функции автоматической настройки и т. д. С помощью простого в установке адаптера, пользователи смогут воспользоваться преимуществами VoIP на аналоговых телефонах. Это удобное, стабильное и экономичное коммуникационное решение для индивидуального, корпоративного и операторского развертывания VoIP телефонии.


Преимущества

- ✓ Небольшой размер для экономии пространства
- ✓ Простой и интуитивно понятный веб-интерфейс настройки
- ✓ Один порт 100 Мбит/сек
- ✓ Установка на столе/на стене

Возможность брендирования

- ✓ Логотип на корпусе
- ✓ Модель и лого в веб-интерфейсе
- ✓ Упаковка (маркировка и изменение дизайна)

Fanvil



Основные

- 2 SIP линии
- HD звук
- Установка На столе / На стене
- Поддержка питания через USB port либо внешний адаптер питания

Телефонные функции

- Caller ID отображение
- Вызов на IP адрес
- Анонимный вызов (скрыть caller ID)
- Удержание вызова / Возобновление
- Ожидание вызова
- Переадресаций (Всегда/Занято/Нет ответа)
- Перевод вызова (Слепой/С уведомлением)
- Не беспокоить - Do-Not-Disturb
- Индикатор сообщений голосовой почты (MWI)
- Белый / Черный список
- 3-х сторонняя конференция
- Горячая линия

Аудио

- Узкополосные кодеки: G.711a/u, G.726, G.729A/B, iLBC
- Широкополосные кодеки: G.722, Opus
- Детекция голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка фонового шума (BNE) / Шумоподавление (NR) / Авто регулировка громкости (AGC)
- Скрытие потери пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный джиттер буфер
- DTMF: In-band, Out-of-Band (RFC2833/ SIP INFO)
- Поддержка тоновых сигналов разных стран и регионов.

FXS функции

- Детекция ответа
- Детекция занято
- Детекция входящего вызова
- Детекция полярности
- Детекция отбоя
- Методы отключения: Busy Tone, Polarity Reversal
- Сигналинг: Kewl Start, Loop Start

Сеть

- Порт: 10/100 Мбит/сек Ethernet
- IP режим: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP конфигурация: Статичный IP / DHCP / PPPoE

- Фаервол
- QoS

Протоколы

- SIP2.0 через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- CDP
- PPPoE
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Настройка и Управление

- Автопривитен через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Голосовое меню для основной конфигурации
- Веб интерфейс управления
- Снятие дампов через веб
- Конфигурация Импорт/Экспорт
- Записная книга импорт/экспорт
- Обновление ПО
- Системный журнал

Физические характеристики

- Адаптер питания x1
- 1.5M CAT.5E ethernet кабель x1
- Клавиша сброса x1
- Световой статусный индикатор x4: Питание/Сеть/SIP state/вызов
- FXS порт x1: RJ11 x1
- Сетевой порт x1: RJ45 x1
- USB порт x1: Micro USB x1 (только подача питания)
- DC порт x1: Ф5.5x2.1x10 мм
- DC питание: DC5V/1A
- Рабочая температура: 0~45°C
- Допустимая влажность 10~95%
- Установка: На столе или стене
- Цвет: черный
- Габариты устройства: 85x68x22.7 мм
- Габариты упаковки: 150x125x55 мм
- Габариты транспортной упаковки: 300x272x330 мм (20 штук)