


# Fanvil CM60 портативная HD USB камера

CM60 - это HD видеокамера с шиной USB и разрешением 2 мегапикселя, которая подходит для телефонов Fanvil высокого класса. Камеру легко и просто установить на IP-телефон, ЖК-монитор или рабочий стол. Широкий угол обзора, отсутствует необходимость в установке дополнительных драйверов, удобное крепление и регулировка угла для лучшей картинки. Fanvil CM60 со специальной шторкой обеспечивает пользователям безопасную и высококачественную видеосвязь.



## Преимущества

✓ Легкая установка
✓ Регулировка угла и гибкая установка
✓ HD камера 2 Мегапикселя
✓ Шторка для безопасности
✓ Поддержка телефонов Fanvil высокого уровня

## Видео функции

- 2 мегапикселя
- Видео кодек: H.264
- Разрешение видео: 1080P@30 кадров в сек
- Автоматический / ручной баланс белого
- Автоматическая компенсация экспозиции
- Углы обзора
  Диагональ: 102°
  Горизонтальный: 94°
  Вертикальный: 62°
- Угол регулировки по вертикали: ± 20 °

## Интерфейс

- USB порт x1: Micro USB 2.0

## Другие физические характеристики

- Цвет: темно серый
- Индикация работы x1 (двухцветный светодиод)
- Питание: 5V @ <500mA через USB порт
- Рабочая температура: -10~50℃
- Допустимая влажность: 10~90%

## Установка

- USB кабель в комплекте x1
- Инсталляция:
  - На столе
  - на IP телефоне или LCD мониторе
- Габариты устройства: 51x90.14x141.31 мм
- Габариты упаковки: 155x115x55 мм
- Габариты транспортной упаковки: 297x250x330 мм (20 штук)

Данные характеристики могут быть изменены в будущем без предварительного уведомления. Все программные / аппаратные возможности основываются на функционале отправленных устройств.
Для дополнительной информации, посетите: www.fanvil.com

**Список совместимости:**

3CX, Asterisk, AVAYA, broadsoft, epygi, NEC, New Rock Technologies, OpenVox, PORTA ONE, HUAWEI, Jabra GN, Yeastar, ZTE, SENNHEISER, plantronics, metaswitch, Phonism

Сайт: fanvil.ru
Add: 4F, Block A, Building 1#, GaoXinQi Hi-Tech Park (Phase-II), 67th District, Bao'An, Shenzhen, China
Тел.: +7 (495) 234-57-98